

MP 02 2'Lİ GEÇİŞ KONTROL PANELİ

Makim Geçiş kontrol panelleri wiegand çıkışlı okuyuculara kontak vererek turnike ve kapı açmak için kullanılan, aynı zamanda TCP/IP ve RS 485 bağlantılı birden fazla okuyucunun tek merkezden kontrol edilmesini sağlayan panellerdir.

- Yüksek Performans
- Turnike ve Kapı Açma
- Haberleşme



MAKİM 2'li Geçiş Kontrol Paneli, orta ölçekli geçiş kontrol uygulamaları için geliştirilmiş, düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir geçiş kontrol panelidir. Online/Offline çalışma modlarında çalışabilir.

Yüksek hızda çalışma performansına sahip MP 02 2'li Geçiş Kontrol Paneli 1 kapı kontrol edebilmektedir. 1 kapı kontrol edebilen panele 2 adet okuyucu bağlanabilmektedir. 100.000 kullanıcı kapasitesi ve 200.000 log kapasitesine sahiptir.

TCP/IP, RS 232, RS 485, Wiegand iletişim portalları ile online ve offline olarak haberleşirler. Panele 2 adet wiegand okuyucu bağlanabilmektedir. Paneller network ağındadır ve istenilen her rapor, yazılım ile bilgisayara alınabilir.

Panel SDK 'ları isteğe göre mevcut sistemde kullanılmak üzere veya yazılımı geliştirmek üzere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

2 Adet Wiegand Okuyucu Bağlantısı

2 Adet Çıkış Butonu

2 Adet Kapı Sensörü

100.000 Kullanıcı

200.000 Log Kapasitesi

100 Mbit TCP/IP, 2 Adet RS485, 1 Adet RS232

12 V DC

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr