

FR 1200

MF (13.56 MHZ) PARMAK İZİ TERMİNALİ

FR 1200 Parmak izi okuyucu, kontrol panelleri ve standalone okuyuculara bağlanarak çalışan şık tasarıma sahip, IP65 koruma derecesi ile iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilen okuyucudur.

Yüksek Performans

Şık Kasa

Kolay Kurulum

Hızlı Çalışma Performansı

IP65

Slave Çalışma



Yüksek hızda çalışma performansına sahip FR 1200, inbio kontrol panelleri ya da standalone okuyuculara RS 485 bağlantısı ile bağlanabilmektedir. Standart proximity kart modülüne sahip olan cihaz, kart okuyucu olarak da kullanılmaktadır.

Parmak izlerini panele aktarabilen okuyucu, yazılıma bağlanarak, tüm data yazılımdan alınabilmektedir. Dahili buzzeri olan okuyucu 12V ile çalışmaktadır.

Bu özellikler ile FR 1200 Parmak İzi Okuyucu sadece küçük iş yerleri, evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar, depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.

Kart	Mf (13.56 Mhz)
İletişim Portalı	RS485
Çalışma Hızı	Yüksek
Çalışma Voltajı	12 V DC
Koruma	IP 65

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr