

I CLOCK 880-H MF (13.56 MHZ) PARMAK İZİ TERMİNALİ

I CLOCK 880-H parmak izi okuyucu, 3,5 inç ekranlı, kullanıcı dostu, hızlı eşleştirme özelliği ile parmak izlerini eşleştirebilen, şık tasarımlı bir terminaldir.

Yüksek Performans

Şık Dizayn

Kolay Kurulum

Hızlı Çalışma Performansı

Turnike Kapı Açma

Hızlı Eşleştirme

Haberleşme

Dahili Kamera



50.000 parmak izi kapasiteli I CLOCK 880-H parmak izi okuyucu, şık kasa tasarımı ile iç mekanlarda uygun olarak kullanılabilir. Parmak izi + kart + şifre opsiyonları ile turnike kapı açma özelliğine sahip röleli (kuru kontak) okuyucudur. Kullanıcılar verileri TCP/IP bağlantısı ile kolayca yazılım ile yönetebilirler ve USB bağlantısı ile tüm 800.000 log hareketi kolayca cihazdan alınabilir.

TCP / IP iletişim portali ile doğrudan haberleşen okuyucudan tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm raporlar yazılım ile alınabilmektedir. Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı verir. Zil özelliği ile ayarlanan mola saatlerinde, bağlanan zile tetik vererek zili çaldırır. 8000 kullanıcılı I CLOCK 880-H parmak izi okuyucu hızlı çalışma performansına sahiptir. 3.5 inç TFT renkli ekranı olan I CLOCK 880-H parmak izi okuyucu kartı okuttuğunuzda kart id'si , eğer kaydedilmişse kişi ismi gibi bilgiler görünmektedir.

Dahili kamera ve fotoğraf ID desteği ile, kullanıcı parmağını ya da kartını tanımladığında, daha sonra parmak izi ya da kart okutmasında kullanıcı fotoğrafını çekerek, kullanıcının bir sonraki kart ya da parmak izi okutmasında kullanıcı fotoğrafı ve ID 'sini eşleştirerek geçiş sağlar. Kullanıcı cihaza tanımlı olmadığında bile, kullanıcı fotoğrafını çekerek ve bu fotoğrafı eşleşen ID ler arasında arayarak geçiş yetkisine izin vermez. Bu özellikler ile I CLOCK 880-H parmak izi okuyucu sadece küçük iş yerleri , evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar , depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.

Parmak İzi Kapasitesi	50.000
Log Kapasitesi	800.000
Kart	Mf (13.56 Mhz)
İletişim Portalı	TCP / IP ; RS 232 / 485 , USB Wiegand In/ Out
Röle	Var, Kuru Kontak
Zil	Var
Kamera	Var
Dil	Türkçe
Ekran	Renkli
Ethernet	Var
Çalışma Hızı	Yüksek

FABRIKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr